

停車場內車位導引系統

嚴謹、專業、美學

超音波車位偵測器 LY-35



安裝在每個車位正上方採用超音波測距的工作原理採集停車位的即時數量，透過RS-485通訊回到車位資料控制器及車位顯示器。

名稱	參數
檢出方式	超音波接觸面反射
檢測距離	0.3 ~ 4.5m
檢測距離調整	指撥開關設定或自動調整
使用電源	DC12V或DC24V
消耗電流	55mA
超音波頻率	40KHZ
檢測角度	±15°
通訊方式	RS485
通訊距離	≤1000m
通訊速率	9600bps或19200bps
通訊位址設定	1 ~ 64指撥開關設定
動作輸出	Ia • Ib乾接點(24VDC/1A)
LED動作指示	待機紅色LED慢閃爍，偵測動作中紅色LED亮
使用溫度	-20°C ~ 60°C

空/滿車位指示燈 LY-80



高亮度LED指示，可即時顯示停車位是否有無停放車輛，便於駕駛者於車內觀察並迅速找到空車位，採用雙色LED分紅綠或紅藍(殘障車位)兩種指示燈。

名稱	參數
使用電源	DC12V或DC24V
消耗電流	70mA
LED數目	雙色 紅色LED 6只/綠色LED 6只
可視角度	360°
可視距離	>50m
外殼材質	PC燈罩，ABS底座
工作溫度	-20°C ~ 60°C
外型尺寸	φ 85 x 60 mm

空/滿車位指示燈 LY-12

與車位資料控制器連線，用來顯示尚有車位數目



LED字體：二位數，4吋(10x6cm)
最大顯示：99位
使用電源：AC110V/AC220V
外殼材質：PC
外型尺寸：W312 x H203 x D102 mm
(不含固定架)

車位資料控制器 LY-13

超音波車位偵測器資料收集到控制器處理後，即時顯示剩餘可停車位數目



使用電源：AC110V或AC220V
輸出電壓：DC12V/DC24V 1A
通訊方式：RS485
通訊速率：9600bps或19200bps
通訊位址設定：1 ~ 64指撥開關設定
連接容量：≤64個超音波偵測器(可增加容量)
通訊距離：≤1000m
外型尺寸：W225 x L320 x D82 mm



聯益系統整合有限公司

地址：408台中市南屯區三厝街201號 電話：04-23806278 傳真：04-23806579
E-mail：yager_cyc@hotmail.com HTTP：//www.lianyicyc.com.tw LINE@rfk9247p