

## TWEM-1500VA 2000VA 電腦級直立式不斷電系統



- › 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠性。
- › 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- › 選配-監控軟體:可透過USB通訊介面與電腦作連結，監看不斷電系統狀態。
- › 冷開機功能:可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- › 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- › 環保節能模式:不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- › 關機充電功能:不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- › 自動重啟功能:不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機，當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- › 過高壓/過低壓保護:當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- › 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	TWEM-1500VA	TWEM-2000VA
額定容量	1500VA	2000VA
<b>輸入</b>		
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac	
電壓範圍	-30%+25%	
頻率	50Hz 或 60Hz (自動偵測)	
<b>輸出</b>		
電壓範圍	市電模式/電池放電模式: 110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/- 10%	
頻率	市電模式: 50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz); 電池放電模式: 50Hz 或 60Hz +/- 1Hz	
波形	模擬正弦波	
轉換時間	小於6毫秒 (代表值)	
輸出插座:標準美規5-15R	電池備援與突波保護插座*8個	
<b>電池</b>		
電壓	24VDC	
容量/數量	12V/9AH*2顆	
回充時間	5小時可回充至90%電位	
安全保護	電池過充及過放保護	
智慧型電池保護	有	
<b>顯示</b>		
液晶螢幕顯示	市電正常/電池放電模式/穩壓保護/負載容量/電池容量/過載/異常狀態	
<b>警報聲</b>		
電池放電模式	每八秒響兩短聲	
電池低電量	每一秒響四短聲	
過載	持續鳴叫	
異常錯誤	持續鳴叫	
<b>通訊介面</b>		
USB (選配)	軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10	
<b>操作環境</b>		
適用溫度	0°C - 40°C (32°F-104°F)	
濕度	0-95% (不凝結)	
噪音	距離一公尺小於40 dB	
<b>外觀</b>		
尺寸(深*寬*高) / 淨重	360*150*160mm / 10.7公斤	360*150*160mm / 11.7公斤

騰旺企業有限公司 TW CELLPOWER CO.,LTD

\*現行產品規格若有變更不再另行通知

桃園市龜山區南上路280巷5號

TEL:03-3222218 FAX:03-3526825

網址 www.cellpower.com.tw 信箱 tw.ups@msa.hinet.net

UPS不斷電系統/AVR穩壓器/STS並聯設備/400HZ 50HZ航空軍規電力變頻器/充電機/變流器Made in Taiwan